

## Primare CD 21 CD Spieler



### Technik für den guten Klang

- extrem stabiles Gehäuse zum Schutz des Laufwerks und der Elektronik vor Vibrationen
- zwei Burr Brown 24 Bit Digital-/Analog-Wandler mit 8fach Oversampling Digitalfilter (= ein Stück pro Kanal)
- zweite Frontplatte zum Schutz der Elektronik vor elektromagnetischen Störungen durch das Display
- symmetrische Signalverarbeitung
- aussergewöhnlicher Dynamikumfang von 105dB
- aufwendiger Clock-Generator gegen Jitter
- die Fehlerkorrektur schaltet während fehlerfreier CD-Passagen automatisch in den Warte-Modus
- Kondensator-lose, gleichspannungsgekoppelte Analogstufe mit hochwertigen Operationsverstärkern höchster Selektionsklasse: Philips NE 5532 mit Burr Brown OPA 2134
- getrennte Stromversorgungen für Analog- und Digitalsektion, integriertes Netzfilter
- vier Spannungs-Stabilisierungsstufen im Wandlerteil
- zuverlässige SMD-Technik mit kurzen, kabellosen Signalwegen durch hohe Packungsdichte
- 230 Volt Gerät

## Primare CD 21 CD Spieler



### Ausstattungsmerkmale

- Gehäuse schwarz oder (gegen Aufpreis) titan
- das Display kann per Fernbedienung abgeschaltet werden (Taste „DIM“)
- spielt CD, CDR, CD-RW, Hybrid-SACD (CD-Layer)
- unsymmetrischer RCA-/Cinch-Ausgang
- je ein symmetrischer (110 Ohm AES/EBU) , koaxialer (75 Ohm RCA/Cinch) und optischer (TOSLink) Digitalausgang
- Systemfernbedienung Primare C 22 im Lieferumfang enthalten
- externe Steuerung über RS-232-Schnittstelle und externem Infrarotsensor (Sensor Option)



## Primare CD 21 CD Spieler



Gondorfer Strasse 12  
 D-54647 Dudeldorf  
 Germany  
 Fon +49 - 6565 - 934 398  
 Fax +49 - 6565 - 934 407  
 info@hifihenkes.de  
 www.hifihenkes.de

<b>Technische Daten und Ausstattung des Primare CD 21</b>	
(Herstellerangaben, ohne Gewähr)	
<b>Produktbeschreibung:</b>	CD Spieler
<b>Abspielbare Formate:</b>	CD, CD-R, CD-RW, Hybrid-SACD (nur CD-Layer)
<b>Kontrollfunktionen am Gerät:</b>	Repeat, Skip vor-/rückwärts, Open/Close/Stop, Play, An/Aus
<b>CD Laufwerksmechanismus:</b>	DVS DSL-710
<b>Digital-/Analog-Wandler:</b>	2x Burr Brown PCM 1738
<b>Auflösung:</b>	24bit/192kHz
<b>Ausgangsspannung:</b>	2,0 Volt
<b>Ausgänge:</b>	ein Paar asymmetrische (Cinch-)Ausgänge ein AES/EBU 110 Ohm Digitalausgang ein koaxialer 75 Ohm Digitalausgang ein TOSLink Digitalausgang
<b>Eingänge:</b>	ein Ferneinschalt-Eingang 3,5mm Klinke ein RS232 ein Data input
<b>Ausgangsimpedanz:</b>	100 Ohm
<b>Frequenzgang:</b>	20 Hz bis 20kHz (+0/0,2dB)
<b>Geräuschspannungsabstand:</b>	105dB
<b>Anzeige:</b>	CD Titel, Titel Spielzeit, Titelkalender (grün)
<b>Leistungsaufnahme:</b>	< 16,0 Watt im Standby 30,0 Watt im Betrieb
<b>Netzkabel:</b>	abnehmbar, 3polige Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter nach IEC-Standard
<b>Konformität:</b>	entspricht CE-Bestimmungen
<b>Fernbedienung:</b>	ja, System-Fernbedienung Primare C 22 für alle wichtigen Funktionen, steuert auch andere PRIMARE-Geräte
<b>Abmessungen (B x H x T):</b>	43,0 x 10,0 x 38,5cm die Anschlüsse der Rückplatte stehen ca. 0,5cm ab
<b>Ausführung:</b>	schwarz oder (gegen Aufpreis) titan
<b>Gewicht:</b>	10,5kg
<b>Versandgewicht: Shipping weight:</b>	14,0kg