

Primare DVD 26 HDMI DVD/CD Spieler



Technik für den guten Klang

- extrem stabiles Gehäuse zum Schutz des Laufwerks und der Elektronik vor Vibrationen
- zweite Frontplatte zum Schutz der Elektronik vor elektromagnetischen Störungen durch das Display
- 24 Bit/192 kHz Burr Brown Digital-/Analog-Wandler (Audio)
- 12 Bit/108 MHz Analogue Devices Digital-/Analog-Wandler (Video)
- PAL- und NTSC-Vollbildausgabe (Progressive-Scan)
- S-Video-, Component- und RGB-Ausgang und HDMI-Ausgang (mit HDCP)
- modularer Steckkartenplatz garantiert Zukunftssicherheit
- geregeltes Netzteil, R-Core-Transformator mit separaten Abgriffen für Laufwerk, Analog- und Digitalsektion etc.
- zuverlässige SMD-Technik mit kurzen, kabellosen Signalwegen durch hohe Packungsdichte
- 230 Volt Gerät



Primare DVD 26 HDMI DVD/CD Spieler



Ausstattungsmerkmale

- Gehäuse schwarz oder titan
- das Display kann per Fernbedienung abgeschaltet werden (Taste "DIM")
- spielt DVD Video, DVD-R, DVD+R, S-VCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, Hybrid-SACD (nur CD-Layer), MP3- und JPG-CD-ROM
- Multicode-fähig
- asymmetrischer Analog-Ausgang (RCA/Cinch)
- je ein koaxialer (75 Ohm RCA/Cinch) und optischer (TOSLink) Digitalausgang
- Systemfernbedienung Primare C 22 im Lieferumfang enthalten
- externe Steuerung über RS-232-Schnittstelle und externem Infrarotsensor (Sensor Option)

Primare DVD 26 HDMI DVD/CD Spieler

Gondorfer Strasse 12
D-54647 Dudeldorf
Germany
Fon +49 - 6565 - 934 398
Fax +49 - 6565 - 934 407
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de



Primare DVD 26 HDMI DVD/CD Spieler



Technische Daten und Ausstattung des Primare DVD 26 HDMI

(Herstellerangaben, ohne Gewähr)

Produktbeschreibung:	DVD Spieler
Abspielbare Formate:	DVD Video, DVD-R, DVD+R, S-VCD, VCD, JPG-CD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, Hybrid-SACD (nur CD-Layer), MP3-CD-ROM
Kontrollfunktionen am Gerät:	Skip vor-/rückwärts, Scan vor-/rückwärts, Open/Close/Stop, Play, An/Aus
CD Laufwerksmechanismus:	DVS DSL-710
Audio Digital-/Analog-Wandler:	Burr Brown PCM 1738
Auflösung:	24 Bit/192 kHz
Video Digital-/Analog-Wandler:	Analogue Devices ADV 7300
Auflösung:	12 Bit/108 MHz

klaus henkes klangkonzepete · Gondorfer-Strasse 12 · D-54647 Dudeldorf

Video Prozessor:	Pixelworks
Ausgangsspannung:	2,0 Volt RMS
Ausgänge:	<p>Audio, analog: ein Paar asymmetrische Ausgänge (RCA/Cinch), down-mixed</p> <p>Audio, digital: ein koaxialer 75 Ohm Digital-Ausgang (RCA/Cinch) ein optischer TOSLink Digitalausgang</p> <p>Video: ein koaxialer 75 Ohm Composite Video-Ausgang (RCA/Cinch) ein S-Video-Ausgang (Y/C) ein Scartanschluss, RGB-kompatibel ein 75 Ohm Component Video-Ausgang (RCA/Cinch) ein 75 Ohm Component Video-Ausgang (RCA/Cinch, Progressive Scan) ein digitaler HDMI-Ausgang (mit HDCP, Progressive Scan)</p>
Eingänge:	<p>ein Ferneinschalt-Eingang 3,5mm Klinke</p> <p>eine RS232 Schnittstelle</p> <p>ein Data Eingang</p>
Harmonische Verzerrungen (THD):	0,009% bei 1 kHz
Geräuschspannungsabstand (Audio):	100dB
Dynamikumfang:	100dB
Kanaltrennung:	100dB
Anzeige:	Titel Nummer, Titel Spielzeit (grün)
Leistungsaufnahme:	<p>10 Watt in Standby</p> <p>35 Watt im Betrieb</p>
Netzkabel:	abnehmbar, 3polige Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter nach IEC-Standard
Konformität:	entspricht CE-Bestimmungen
Fernbedienung:	ja, System-Fernbedienung Primare C 22 für alle wichtigen Funktionen, steuert auch andere PRIMARE-Geräte
Abmessungen (B x H x T):	<p>43,0 x 10,0 x 38,5cm</p> <p>die Anschlüsse der Rückplatte stehen ca. 0,5cm ab</p>
Ausführung:	schwarz oder titan
Gewicht:	10,5kg
Versandgewicht:	14,0 kg

Gondorfer Strasse 12
D-54647 Dudeldorf
Germany
Fon +49 - 6565 - 934 398
Fax +49 - 6565 - 934 407
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de